



Graetz



Bluetooth 5.0



SPECIFICHE MODELLO

Codice modello	GR55P1470
Gamma	UHD 4K LED WebOS HDR TV DVB T2 H265 HEVC MAIN 10
EAN	8053288530792
Scheda madre	14AT243

MISURE E PESO

Confezione	1320 x 142 x 807 mm 16,3 kg
Prodotto (L x P x A)	1227,8 x 262 x 757,3 mm (con stand) 14 kg 1227,8 x 81,4 x 707,9 mm (senza stand) 14 kg
Attacco VESA	400 x 200 mm

DISPLAY

Dimensione display	55" 139 cm (diagonale)
Luminosità	280 cd/m2
HDR	SI
Risoluzione Aspetto	3840 x 2160 16:9
Angolo di visione	178°

SISTEMA TV

ATV	Video & Audio : PAL SECAM , DK BG I L NICAM Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz Mem. dei Canali: 3000 (MIX store) Impedenza di Ingresso: 75 Ω
DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM Mem. dei Canali: 3000
DVB - T2	Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K a 32k; codifica: 1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larg. di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128--1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 Mem. dei Canali: 3000
DVB - C	Modulazione - 16QAM,32QAM,64QAM,128QA M, 256QAM Mem. dei Canali: 3000 (MIX)
DVB - S S2	Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK Interr. LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz Mem. dei Canali: 6000 DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile

CONNESSIONI

HDMI	3x
USB	2x
RJ45 Ethernet	SI
IEC (DTV ATV)	1x
F (TV Sat)	1x (opzionale)
RCA	3x
CI	1x
Uscita cuffie	1x (mini)
Uscita audio digitale	1x SPDIF Ottico

www.graetzitalia.it

Graetz

CONSUMI

Alimentazione	AC 180 - 240 V — 50 60Hz
Classe Energetica	G
Consumo	83 W (SDR) – 105 W (HDR)
Consumo in stand-by	0,3 W

SOFTWARE

Sistema operativo	LGE webOS 22
Lingua Menu OSD	Italiano, Inglese, + 34 lingue
Funzioni Avanzate	HDMI ARC HDMI CEC Parental Control Riduzione Rumore Risparmio Energetico HLG (2K60) Bluetooth (V2.1, V3.0, V4.2, V5.0) HbbTV 2.0.3 ThinQ AI Controllo Vocale Dolby Audio Comb Filter 3D TruMotion Eye Easement Mode Dolby MS12/AC4 Apple Airplay

AUDIO VIDEO

Sistema audio	MPEG1 Layer 1, 2, 3 MPEG2 Layer 2 AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza)
Sistema video	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 HEVC MAIN10, vp9, AV1
Ingressi audio	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS
Uscite audio	Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie
Ingressi video	HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL NTSC SECAM ; 1.0 VP -P ± 10%

SMART TV

App pre-installate	Content Store YouTube Netflix Amazon Prime Video
Web Browser	Browser di sistema
WiFi	Integrato (Supporta 5G) - (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Ethernet	(10/100 Mbps)
CPU	Quad Core (ARM CA55 x 4 @1GHZ)
GPU	Mali G31 MP2-Alta Velocità, 700MHZ
RAM	1,5 GB Interna
ROM	8 GB

ALTRO

Accessori	Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Supporto Viti per supporto
Pallet EPAL	8 pz

www.graetzitalia.it